

Представьте себе физика-теоретика, который знает теорию относительности и поэтому уверен, что групповая скорость не должна превосходить скорость света в пустоте ( $u_{\text{гр}} \leq c$ ). Он впервые вывел формулу (8), смотрит на нее и недоумевает: что может заставить функциональную зависимость показателя преломления любого тела от частоты удовлетворять странному неравенству

$$n + \omega \frac{dn}{d\omega} \geq 1? \quad (9)$$

Это – один из тех вопросов, ответ на который может добавить уважения к теоретической физике.

Оказывается, не прибегая ни к каким модельным соображениям, т.е. не делая никаких предположений о строении тела, можно доказать, что неравенство (9) всегда справедливо. Достаточно опереться лишь на два фундаментальных принципа: на принцип причинности и на принцип, утверждающий невозможность создания вечного двигателя второго рода. Мы нарочно сформулировали эти принципы столь абстрактно, чтобы подчеркнуть их общность. Конечно, хотелось бы продемонстрировать, как они позволяют установить строгое математическое неравенство. К сожалению, это отвлело бы нас от основной темы статьи, но все же чуть конкретизируем.

Принцип причинности требует, чтобы реакция физического тела в любой момент времени  $t$  зависела от воздействий на тело, производимых в момент времени  $t$  или при  $t_1 < t$  (до момента  $t$ , а не после). Запрет существования вечного двигателя второго рода в данном случае означает, что электромагнитная волна, распространяющаяся в равновесной среде, затухает, т.е. теряет свою энергию, а не приобретает ее (советую подумать, как в противном случае можно было бы построить вечный двигатель).

Если показатель преломления  $n > 1$ , то обе скорости (и фазовая, и групповая) меньше  $c$ , а если зависимость показателя преломления от частоты несущественна (т.е. можно считать, что  $n = \text{const}$ ), то

$$u_{\text{фаз}} = u_{\text{гр}} = \frac{c}{n} < c.$$

В статье «Сверхсветовая скорость» (о которой, я боюсь, вы уже забыли)

приводится пример, когда  $u_{\text{фаз}} > c$ , а  $u_{\text{гр}} < c$ : «Пример такой среды – полностью ионизованная плазма<sup>4</sup>, у которой

$$n^2 = 1 - \frac{4\pi N e^2}{m\omega^2}, \quad (10)$$

где  $e$  и  $m$  – заряд и масса электрона, а  $N$  – плотность электронов в плазме». Частота  $\omega$  больше величины  $\omega_{\text{пл}} = \sqrt{4\pi N e^2 / m}$ , называемой плазменной частотой. Следовательно,  $n < 1$ . Заметим, что при  $\omega < \omega_{\text{пл}}$  показатель преломления – мнимая величина: волна не распространяется.

Используя записанные выше формулы, легко получить (для  $\omega > \omega_{\text{пл}}$ ) красивое соотношение

$$u_{\text{фаз}} u_{\text{гр}} = c^2. \quad (11)$$

Подсказка: удобно исходить из выражений, пригодных при произвольной зависимости  $n = n(\omega)$ . Согласно формуле (8),

$$u_{\text{фаз}} u_{\text{гр}} = \frac{c^2}{n^2 + \frac{1}{2} \omega \frac{dn^2}{d\omega}}.$$

Подставив значение (10) для  $n^2$ , убедимся в справедливости формулы (11).

Теперь вернемся к волноводам.

Плоская волна в волноводе «не помещается». Можно сказать, что в попытке «поместиться» волны отражаются от стенок волновода. Интерферируя, падающие и отраженные волны создают вполне определенную структуру. В плоскости сечения волновода волна никуда не бежит. Ее так и называют – стоячей. Бежит волна вдоль оси волновода, которую мы примем за ось  $Z$ . Фаза бегущей вдоль оси волновода волны мало чем отличается от фазы плоской монохроматической волны (см. формулу (2)):

$$\varphi = \omega t - kz, \quad k \equiv k_z. \quad (12)$$

Но все же отличается. В формуле (2)  $k$  – модуль волнового вектора, т.е. его полная длина. Именно эта величина входит в формулу (7), связывающую частоту с волновым вектором. В формуле (12)  $k$  – лишь

проекция волнового вектора на ось волновода. Модуль волнового вектора должен включать и поперечные (относительно оси) компоненты вектора  $\vec{k}$ , поэтому связь между  $\omega$  и  $\vec{k}$  в данном случае сложнее:

$$\omega = c\sqrt{k_{\perp}^2 + k^2}, \quad k \equiv k_z. \quad (13)$$

Здесь  $k_{\perp}$  – проекция вектора  $\vec{k}$  на поперечное сечение волновода, она зависит от величины и формы сечения волновода. Если волновод создан двумя параллельными идеально отражающими плоскостями, то  $k_{\perp} = (2l+1)\pi/(2d)$ , где  $l = 0, 1, \dots$  – целые числа, а  $2d$  – расстояние между плоскостями, образовавшими волновод. Обратите внимание, что  $k_{\perp}$  в ноль не обращается, и при каждой форме волновода существует набор значений  $k_{\perp}$ , которые определяют форму стоячей волны в поперечном сечении волновода. Во всех случаях в наборе отсутствует ноль ( $k_{\perp} \neq 0$ ), так как плоская волна «не помещается» в волновод.

Зная зависимость частоты от волнового вектора (13), нетрудно вычислить фазовую и групповую скорости волны в волноводе:

$$u_{\text{фаз}} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{c^2 k_{\perp}^2}{\omega^2}}} \quad (14)$$

и

$$u_{\text{гр}} = c\sqrt{1 - \frac{c^2 k_{\perp}^2}{\omega^2}}.$$

Фазовая скорость волны в волноводе всегда больше скорости света в пустоте  $c$ , а групповая, как ей положено, всегда меньше  $c$ . Соотношение (11) снова справедливо.

Обратите, пожалуйста, внимание на важный факт: по волноводу могут распространяться не любые волны. Волны должны иметь частоту, превышающую  $ck_{\perp}$ . Слишком длинные волны не могут «подобрать» себе необходимую стоячую волну, они буквально не помещаются в волновод.

Еще одно (последнее) отступление.

Вы, уверен, слышали о соотношениях Луи де Бройля, связывающих корпускулярные и волновые представления:

$$\varepsilon = \hbar\omega, \quad \vec{p} = \hbar\vec{k}, \quad (15)$$

где  $\varepsilon$  – энергия частицы,  $\vec{p}$  – ее

<sup>4</sup> Курсив, напоминаю, означает, что в ФЭ можно прочитать статью о плазме. Статья большая, а следом за ней идут еще несколько статей, в названии которых основное слово – плазма.